



Filon Futur S

Batterieladegeräte in HF - Technologie

Batterie- spannung	Gerätetyp				Sicherung				Netzstecker	Netzkabel	Ladekabel	Netzstrom	Schein- leistung	Gehäuse	Gewicht	Schutzart
	Netz- spannung	Lade- spannung	Lade- strom	Bezeichnung	Modul prim	Modul sek	Geräte-sich.	Steuer-sich.								
[V]	[V]	[V]	[A]		[A]	[A]	[A]	[A]		[mm <sup>2</sup> ]	[mm <sup>2</sup> ]	[A]	[VA]		[Kg]	
<b>12V</b>	E 230	12V	2A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,2	40	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	3A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,2	53	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	4A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,5	75	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	5A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,5	88	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	6A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,5	104	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	8A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,6	139	HF 90	1,5	IP21
	E 230	12V	10A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,8	173	HF 90	1,5	IP 21
	E 230	12V	12A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	208	hF 90	1,5	IP21
E 230	12V	13A	B65-FP	6,3	20	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,0	225	HF 90	1,5	IP21	
E 230	12V	15A	B65-FP	6,3	20	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,1	260	HF 90	1,5	IP21	
<b>24V</b>	E 230	24V	2A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,3	77	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	3A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,4	100	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	4A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	130	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	5A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	160	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	6A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	200	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	8A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,2	267	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	10A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,4	333	HF 90	1,5	IP21
	E 230	24V	12A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,7	400	HF 90	1,5	IP21
E 230	24V	13A	B65-FP	6,3	20	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,9	433	HF 90	1,5	IP21	
E 230	24V	15A	B65-FP	6,3	20	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	2,2	500	HF 90	1,5	IP21	
<b>36V</b>	E 230	36V	3A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,6	148	HF 90	1,5	IP21
	E 230	36V	4A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	197	HF 90	1,5	IP21
	E 230	36V	5A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,1	247	HF 90	1,5	IP21
	E 230	36V	6A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,3	296	HF 90	1,5	IP21
	E 230	36V	8A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,7	395	HF 90	1,5	IP21
<b>48V</b>	E 230	48V	3A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	0,9	196	HF 90	1,5	IP21
	E 230	48V	4A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,1	261	HF 90	1,5	IP21
	E 230	48V	5A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,4	327	HF 90	1,5	IP21
	E 230	48V	6A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	1,7	392	HF 90	1,5	IP21
	E 230	48V	8A	B65-FP	6,3	15	---	---	Konturen/Euro	2 x 0,75 <sup>2</sup>	1,5 <sup>2</sup>	2,3	523	HF 90	1,5	IP21